## 500TR – 300TR Entegrasyonunda kullanılan USB kablonun tanıtılması

Bu kablonun kullanılabilmesi için, gerekli sürücülerin 500TR'ye yüklenmesi gerekmektedir.

Öncelikle gerekli sürücü seti aşağıdaki adresten indirilip Zip dosyasından çıkarılarak bir Flash-Disk'in kök dizinine yüklenmeli ve kullanıma hazır hale getirilmelidir. Diskin dosya listesi aşağıdaki gibidir.

## http://pos-depo.com/pos500/Programlar/POS500YN/CDM\_2.08.24\_WHQL\_Certified.zip

File       Home       Share       View       Manage         Image       Preview pane pane *       Image       Image <th>🕳   🛃 📙 🖛  </th> <th>D</th> <th>rive Tools</th> <th>USB Drive (M</th> <th>:)</th> <th></th> <th></th>	🕳   🛃 📙 🖛	D	rive Tools	USB Drive (M	:)		
Impreview pane Navigation pane *       Impreview pane Impreview pane Panes       Impreview pane Impreview Impreview	File Home Share	View	Manage				
Panes       Layout       Current view         ← → < ↑	Navigation Details pane	Extra larg	e icons iized icons	Large icons		Sort	<ul> <li>Group by ▼</li> <li>Add columns</li> <li>Size all columns</li> </ul>
← → ~ ↑       → USB Drive (M:) →         Name       Date modified       Type       Size         amd64       01/06/2018 16:44       File folder         i386       01/06/2018 16:44       File folder         Static       01/06/2018 16:44       File folder         iftdibus.cat       01/06/2018 16:44       File folder         iftdibus.cat       01/06/2018 16:44       File folder         iftdibus.inf       09/04/2012 16:47       Security Catalogue       12 KB         iftdiport cat       24/04/2012 16:47       Security Catalogue       12 KB	Panes		La	ayout			Current view
NameDate modifiedTypeSizeamd6401/06/2018 16:44File folderi38601/06/2018 16:44File folderStatic01/06/2018 16:44File folderftd2xx.h15/12/2011 16:54H File38 KBftdibus.cat24/04/2012 16:47Security Catalogue12 KBftdibus.inf09/04/2012 16:31Setup Information6 KBftdiport cat24/04/2012 16:47Security Catalogue12 KB	$\leftrightarrow \rightarrow \neg \uparrow \blacksquare \rightarrow$ USB	Drive (M:) >					
amd64       01/06/2018 16:44       File folder         i386       01/06/2018 16:44       File folder         Static       01/06/2018 16:44       File folder         iftd2xx.h       15/12/2011 16:54       H File       38 KB         iftdibus.cat       24/04/2012 16:47       Security Catalogue       12 KB         iftdibus.inf       09/04/2012 16:31       Setup Information       6 KB	Name		Date	modified	Туре		Size
i386       01/06/2018 16:44       File folder         Static       01/06/2018 16:44       File folder         iftd2xx.h       15/12/2011 16:54       H File       38 KB         iftdibus.cat       24/04/2012 16:47       Security Catalogue       12 KB         iftdibus.inf       09/04/2012 16:31       Setup Information       6 KB         iftdiport.cat       24/04/2012 16:47       Security Catalogue       12 KB	amd64		01/0	6/2018 16:44	File fold	ler	
Static         01/06/2018 16:44         File folder           ftd2xx.h         15/12/2011 16:54         H File         38 KB           ftdibus.cat         24/04/2012 16:47         Security Catalogue         12 KB           ftdibus.inf         09/04/2012 16:31         Setup Information         6 KB           ftdiport.cat         24/04/2012 16:47         Security Catalogue         12 KB	<mark>i</mark> 386		01/0	6/2018 16:44	File fold	ler	
Image: Security Catalogue       15/12/2011 16:54       H File       38 KB         Image: Security Catalogue       12 KB       24/04/2012 16:47       Security Catalogue       12 KB         Image: Security Catalogue       09/04/2012 16:31       Security Catalogue       6 KB         Image: Security Catalogue       24/04/2012 16:47       Security Catalogue       12 KB	Static		01/0	6/2018 16:44	File fold	ler	
Image: Provide with the security catalogue         12 KB	📔 ftd2xx.h		15/1	2/2011 16:54	H File		38 KB
ftdibus.inf     09/04/2012 16:31     Setup Information     6 KB       ftdiport.cat     24/04/2012 16:47     Security Catalogue     12 KB	ftdibus.cat		24/0	4/2012 16:47	Security	Catalogue	12 KB
ftdiport.cat 24/04/2012 16:47 Security Catalogue 12 KB	📓 ftdibus.inf		09/0	4/2012 16:31	Setup Ir	nformation	6 KB
Enterpointed Enterpoint Second Catalogue 12 Ho	🎒 ftdiport.cat		24/0	4/2012 16:47	Security	Catalogue	12 KB
ftdiport.inf 09/04/2012 16:31 Setup Information 6 KB	🚮 ftdiport.inf		09/0	4/2012 16:31	Setup In	nformation	6 KB

Bu hazırlığın ardından aşağıdaki işlemler sırası ile yapılmalıdır.

- 1. 500TR'yi olağan şekilde açılıp oturum kapalı konuma getirin.
- USB kabloyu 500TR'nin arka kısmına bulunan USB girişlerinden birine takın. Cihaz kabloyu algılayıp sürücü yüklenmesi için sihirbazı başlatır. Ekrana gelen aşağıdaki formda "Hayır" seçeneğini seçip "İleri" düğmesine basın.



3. Ekrana aşağıdaki form geldiğinde "Listeden yükleme" seçeneğini seçip "İleri" düğmesine basın.

<b>POS 500 TR</b> v2.0.10	Kasiyer No ?	1 Haz 2
		+ ×
Yeni Donanım Bulma Sihir	bazı	7 8
		4 5
	Bu sihirbaz aşağıdaki aygıtın yazılımını yüklemenizi sağlar: FT232R USB UART	12
1 25	Donanımınızla birlikte bir yükleme CD'si ya da disketi verildiyse, şimdi takın.	0,
	Sihirbazın ne yapmasını istiyorsunuz? Ýazılımı otomatik olarak yükle (önerilen) Æ Listeden ya da belirli bir konumdan yükle (Gelişmiş) Devam etmek için İleri'yi tıklatın.	Döviz Listesi
	< <u>G</u> eri İle <u>r</u> i > İptal	Fiyat Gör

4. Ekrana aşağıdaki form geldiğinde hazırladığınız sürücü diskini 500TR'nin boştaki bir USB girişine takın ve "Gözat" düğmesine basın.

<b>POS 500 TR</b> v2.0.10	Kasiyer No ?	1 Haz 2
		+ ×
Yeni Donanım Bulma Sih	irbazı	78
Arama ve yükleme s	eçeneklerini belirleyin.	4 5
Bu konumlarda Yerel yolu ve çık kutularını kullanır	en iyi sürücüyü ara. .arılabilir ortamı içeren varsayılan aramayı daraltmak/genişletmek için onay n. Bulunan en iyi sürücü yüklenir.	12
☐ Çıkarılabil ☑ Arama şu	ir ortamda ara (disket, CD-ROM) <u>k</u> onumu da içersin:	0,
C Arama. Yüklene Bir listeden aygıt donanımınıza en	cek sürücüyü ben seçeceğim. sürücüsü seçmek için bu seçeneği işaretleyin. Windows, seçtiğiniz öğenin uygun sürücü olduğunun güvencesini veremez.	Döviz Listesi
	<u> &lt; G</u> eri İle <u>r</u> i > İptal	Fiyat Gör

5. Açılan klasör listesinden sürücü diskini seçin ve "Tamam" düğmesine basın.

<b>POS 500 TR</b> v2.0.10	Kasiyer No ?	1 Haz
		+ ×
		78
Yeni Donanım Bulma S Arama ve yükleme	sihirbazı • seçeneklerini belirleyin.	4 5
C Pukawalad		12
Yerel yolu ve ç kutularını kulla Çıkarıla	pikarilabilir ortamı içeren varsayılan aramayı daraltmak/genişletmek için onay ının. Bulunan en iyi sürücü yüklenir. ıbilir ortamda ara (disket, CD-ROM)	0,
I⊄ Arama : D:\ C Arama: Yükle	şu konumu da içersin:           Klasöre Gözat         ? ×           Donanımınız için sürücüyü içeren klasörü seçin.	Döviz Listesi
Bir listeden ay donaniminiza e	gıt sürücüsü seçm en uygun sürücü i	Fiyat Gör

6. Sürücü dosyaları sisteme kopyalanır.

V2.0.10	Kasiyer No	?			1 Haz 2
				+	×
				7	8
Yeni Donanım Bulma S Sihirbaz yazılımı yü	hirbazı klerken bekleyin		5	4	5
	-		1 I	1	2
J USB Se	ial Converter			0	,
ftd2 C:W	yv xx.dll Vindows\system32 öğesine	Ø		Dö List	viz tesi
		: <u>Gr</u> eri   İle <u>r</u> i >	iiptal	Fiy Gi	/at ör

7. Birinci sürücünün yüklenmesi tamamlanır.

<b>POS 500 TR</b> v2.0.10	Kasiyer No ?	1 Haz 2
		+ ×
		78
Yeni Donanım Bulma S	ihirbazı	4 5
	Sihirbaz aşağıdaki aygıtın yazılımını yüklemeyi tamamladı:	12
19.5	USB Serial Converter Yüklediğiniz donanım, siz bilgisavarı veniden başlatana dek	0,
	çalışmaz.	Döviz Listesi
	Sihirbazı kapatmak için Son'u tıklatın.	Fiyat Gör

8. Cihaz hemen ikinci sürücünün yüklenmesi için sihirbazı başlatır. Ekrana gelen aşağıdaki formda "Hayır" seçeneğini seçip "İleri" düğmesine basın.



9. Ekrana aşağıdaki form geldiğinde "Listeden yükleme" seçeneğini seçip "İleri" düğmesine basın.



10. Ekrana aşağıdaki form geldiğinde doğru sürücü diski seçili olduğundan sadece "İleri" düğmesine basın.

V2.0.10 Kasiyer No ?	1 Haz
	+ ×
Yeni Donanım Bulma Sihirbazı	78
Arama ve yükleme seçeneklerini belirleyin.	4 5
Bu konumlarda en iyi sürücüyü ara. Yerel yolu ve çıkarılabilir ortamı içeren varsayılan aramayı daraltmak/genişletmek için onay kutularını kullanın. Bulunan en iyi sürücü yüklenir.	12
<ul> <li>☐ Çıkarılabilir ortamda ara (disket, CD-R<u>D</u>M)</li> <li>☑ Arama şu <u>konumu da içersin:</u></li> <li>☐ D:\</li> </ul>	0,
C Arama. Yüklenecek sürücüyü ben seçeceğim. Bir listeden aygıt sürücüsü seçmek için bu seçeneği işaretleyin. Windows, seçtiğiniz öğenin donanımınıza en uygun sürücü olduğunun güvencesini veremez.	Döviz Listesi
<u>Ci</u> eri İle <u>r</u> i> İptal	Fiyat Gör

## 11. Sürücü dosyaları sisteme kopyalanır.

V2.0.10	Kasiyer No ?	1 Haz 2
		+ ×
		78
Yeni Donanım Bulma 9 Sihirbaz yazılımı yi	ihirbazı iklerken bekleyin	45
		12
JUSB S	rrial Port	0,
ftc C^1	serco. dll Windows\system32 öğesine	Döviz Listesi
	<u> </u>	Fiyat Gör

12. İkinci sürücünün yüklenmesi tamamlanır.

<b>POS 500 TR</b> v2.0.10	Kasiyer No ?		1 Haz
		+	×
		7	8
Yeni Donanım Bulma 5	ihirbazı	4	5
	Yeni Donanim Bulma Sihirbazi Tamamlaniyor Sihirbaz aşağıdaki aygıtın yazılımını yüklemeyi tamamladı:	1	2
100	USB Serial Port	0	,
	çalışmaz.	Dà Lis	oviz stesi
	Sihirbazı kapatmak için Son'u tıklatın.	Fi	yat iör

13. Cihaz yüklemelerin geçerli olması için yeniden başlatılmalıdır. Aşağıdaki ekranda "Evet" düğmesine basın.

<b>POS 500 TR</b> v2.0.10	Kasiyer	No	?				1 Haz 2
						┢	×
						7	8
						4	5
						1	2
Sistem Ayarla	arı Değişimi						,
ywir ger Bilg	ıdows yeni aygıtları yüklen ektiriyor.Yeni ayarların etl isayarınızı şimdi yeniden b.	neyi tama kin olması aşlatmak	amladı. Aygıtınızı destekley ı için bilgisayarınızı yeniden istiyor musunuz? <u>Evet H</u> ayır	en yazılım bilgisayarın yenide başlatmalısınız.	en başlatılmasını	Döv	viz :esi
						Fiy Gà	at ör

14. Yeni eklenen seri port sistemde COM7 olarak görünecektir. Bu nedenle 500TR açıldığında Servis menüsüne girip "Mali Yazıcı Seri Port Ayarı" seçeneğinden Mali yazıcı seri port numarasını 7 olarak değiştirip programı yeniden başlatın.